



Radioliiketunnistinpää 2.2m lisätoiminnoin K.5 ruostumaton teräs, maalattu

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334374763

Sähkönumero: 2823063

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnoilla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloitu KNX-järjestelmää mediakytkimen TR131A kanssa.

85346173

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Väri	ruostumaton teräs
RAL-numero (vastaava)	9022
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliittymän	kyllä
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Aliryömintäsuojaus	kyllä
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus	8 m
Havainnointialueen halkaisija	0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	3 ° - 45 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	90 ° - 180 °
Kanavien lukumäärä	1
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	1 s
Enimmäistyösykli	180 min

Hyväksynät / merkinnät:

