



85745129

Radioverhokellokytkin Q,x puhtaanvalkoinen samettinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334375678
Sähkönumero: 2803993

Verhokellokytkinkeskiö LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai tehölähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX | ei |
| Väyläjärjestelmä KNX radio | kyllä |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | ei |
| Väyläjärjestelmä LON | ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet | ei |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | kyllä |
| Päivittäisohjelma | kyllä |
| Viikko-ohjelma | kyllä |
| Vuosi-ohjelma | ei |
| Astro-ohjelma | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0 |
| Ulkoisesti ohjelmoitava | kyllä |
| Kanavien lukumäärä | 2 |
| Lähtöjen lukumäärä | 1 |
| Läsnäolon simulointi | ei |
| Kesä-/talvikytkin | kyllä |
| Radio-ohjattu (DCF77) | ei |
| GPS | ei |
| Sisältää väyläliitynnän | kyllä |
| Sisältää muistikortin | ei |
| Vapaapäivät ohjelmoitavissa | ei |
| Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla | ei |
| Itsenäinen | 0 h |

Hyväksynät / merkinnät:

