



**Radioverhokellokytkin K.5 ruostumaton teräs, maalattu**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4011334375630  
**Sähkönumero:** 2823071

Verhokellokytkinkeskio LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai tehölähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.

85745173

**ETIM-tiedot:**

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Päivittäisohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	ei
Astro-ohjelma	kyllä
Asennustapa	uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	0
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Kanavien lukumäärä	2
Lähtöjen lukumäärä	1
Läsnäolon simulointi	ei
Kesä-/talvikytkin	kyllä
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa	ei
Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla	ei
Itsenäinen	0 h
Kotelointiluokka (IP)	IP20

**Hyväksynät / merkinnät:**

