



85745224

Kellokytkin radiotoiminnolla Q.x alumiini samettinen

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334443728

Sähkönumero: 2803999

Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö Radiokanavien määrä 1 Radiolähetyksen/-vastaanoton taajuus 868,3 MHz Radiolähetysteho < 10 mW Radioprotokolla KNX Radio Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta Radiolähetyksen kantama (rakennuksessa) maks. 30 m Radiolähetyksen kantama (vapaa kenttä) maks. 100 m Kytkentäkertojen määrä päälle/pois 20 Astronomisen ajan siirto ± 2 h Varakäynti ≈ 24 h Satunnaislukugeneraattori ± 15 min Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Ohjaus käyttämällä laitepainikkeita, radiolähetimiä ja ohjelmoituja kytkentäaikoja. - luontaisesti alhainen energian tarve - juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei suoriteta (kytkentäsuojaus) - lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen määriteltävissä - painikelukituksella - nollaustoiminto (tehdasasetuksiin) - quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aikakytkentä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus - ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, tilanelataus, aikahimmennysarvo, painike, tilanilmaisu - LCD-näyttö valaistu käytön aikana - LCD-näytön kontrasti on säädettävissä - sovellusmoduulin/kojerungon yhteensopivuuden ilmaisu näytöllä - automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan poistaa käytöstä) - 2 erillistä ohjelmamuistia, yksilöllisesti muutettavissa - astro-ohjelma kytkentään auringon nousu/laskuajoin kaupunki/maa tai koordinaattisyytteellä, yksilöllisesti muutettavissa - lomaohjelma satunnaisesti tehtäviin automaattikäytön kytkentäaikojen muutoksiin - erillisohjelma, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei suoriteta - vaihtokytkimellä käsi/auto -tila - irrotussuojaus erillisellä ruuvilla - Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä KNX-radiomediakytkin

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Päivittäisohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	ei
Astro-ohjelma	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	0
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Kanavien lukumäärä	1
Lähtöjen lukumäärä	1
Läsnäolon simulointi	ei
Kesä-/talvikytkin	kyllä
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa	ei
Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla	ei

Itsenäinen

0 h

Hyväksynät / merkinnät:

