



ADA916G

RVK + kaitselüliti 1P+N, 6kA, B-16A, 30mA, tüüp A

Bränd: Hager

GTIN: 3250611010999

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 1P+N, katkestusvõime 6kA, B karakteristik, nimivool 16A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja kaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset nii rikkevoolu, ülekoormuse kui ka lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. Seade tagab kõigi pooluste ohutu lahutamise rikkevoolu, ülekoormuse või lühise korral, muutes selle sobivaks kasutamiseks nii elamu- kui ka ärirakendustes.

ETIM-teave:

Pooluste arv (kokku)	2
Tunnuspinge	240 V
Tunnusvool	16 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	A
Voolu piirav klass	3
Nimetatud lühise murdmisvõime vastavalt IEC 60947-2-le	10 kA
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	B
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Sisseehitussügavus	68 mm
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused:

