



ARC563D

Valokaarivikasuojakatkaisija AFDD + JSK 1L+N 10kA C-13A 2M, ruuviliittimin

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250611019947

Sähkönumero: 3246421

Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä johdonsuojakatkaisijaan 1L+N, elektronisella vikavirtamittauksella (300 mA) palosuojauksen parantamiseksi piireihin joita ei ole vikavirtasuojattu, ruuviliittimin. Laitteessa on sininen Testi-painike valokaarilaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla. Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.

ETIM-tiedot:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Nimellisvirta | 13 A |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Mitoitettu katkaisukyky EN 60898 | 10 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Taajuus | 50 Hz - 50 Hz |
| Juontava 0-napa | kyllä |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö | paloturvakytkin |
| Rakenteen koko (DIN 43880) | 1 |

Hyväksynät / merkinnät:

