



ARC916D

### Valokaarivikasuojakatkaisija AFDD + JSK 1L+N 6kA B-16A 2M, QC

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611012665

**Sähkönumero:** 3246429

Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä johdonsuojakatkaisijaan 1L+N, elektronisella vikavirtamittauksella (300 mA) palosuojausparantamiseksi piireihin joita ei ole vikavirtasuojattu. Laite on varustettu QuickConnect-jousiliittimin DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mukaan. Laiteessa on sininen Testi-painike valokaarilaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla.

Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.

### ETIM-tiedot:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Laukaisukäyrä                      | B               |
| Napojen lukumäärä                  | 2               |
| Nimellisvirta                      | 16 A            |
| Nimellisjännite                    | 230 V           |
| Mitoitettu katkaisukyky EN 60898   | 6 kA            |
| Jännitetyyppi                      | AC              |
| Virranrajoitusluokka               | 3               |
| Taajuus                            | 50 Hz - 50 Hz   |
| Juontava O-napa                    | kyllä           |
| Ylijänniteluokka                   | 3               |
| Ympäristön likaantumisaste         | 2               |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)    | 2               |
| Upotussyvyys                       | 70 mm           |
| Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö | paloturvakytkin |
| Kotelointiluokka (IP)              | IP20            |
| Rakenteen koko (DIN 43880)         | 1               |

### Hyväksynnät / merkinnät:

