



CDS240D

Rikkevoolukaitse 2P, 40A, 30mA, tüüp A, QC

Bränd: Hager

GTIN: 3250611610830

2-pooluseline rikkevoolukaitselüliti (RCCB) nimivooluga 40A on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks ohtlike rikkevoolude eest. Seade katkestab toite automaatselt rikkevoolu tekkimisel, aidates vältida elektrilööke ning vähendada elektririketest põhjustatud tulekahjuohtu. Tüüp A kaitse tuvastab nii vahelduvvoolulised kui ka pulseerivad alalisvoolulised rikkevoolud, mistõttu sobib kasutamiseks enamiku kaasaegsete elektriseadmete ja paigaldiste kaitseks. Seade vastab standarditele DIN EN 61008-1 ja DIN EN 61008-2-1 ning on varustatud QuickConnect ühendustehnoloogiaga, mis võimaldab kiiret ja töökindlat paigaldust. Sisendklemmid on ette nähtud kuni 63 A ühendustele. Sinine testnupp ja rikkevoolu rakendumise indikaator lihtsustavad seadme regulaarset kontrollimist ja hooldust. Tänu vabastusmehhanismile on seadme eemaldamine DIN-liistult kiire ja lihtne. Lisaks on võimalik seadmele paigaldada täiendavaid lisamooduleid ning kasutada integreeritud märgistusala selgeks tähistamiseks.

Kinnitused / märgistused: