



CZ001

### Apu/hälytyskosketin vikavirtasuojille < 125A 6kA 2s + 2a 6A 240V

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611860013

**Sähkönumero:** 3260795

Hälytys- ja apukosketinmoduuli katkaisukyvyltään 6kA vikavirtasuojakatkaisijoille 25 - 100 A. Moduuli on varustettu sulkeutuvalla ja avautuvalla koskettimella hälytyskosketintoiminnolle sekä apukosketintoiminnolle erikseen, koskettimien kuormitettavuus 6 A AC1 nimellisjännitteellä 230VAC. Kiinnitys vikavirtasuojakatkaisijoiden vasemmalle puolelle pikakiinnityksellä. Lisämoduulin koko 1 moduuli.

### ETIM-tiedot:

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Laitteen kokoonpano                                             | vikavirtasuojakytkin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                                 | 1                    |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä                             | 1                    |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä                               | 1                    |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä                                    | 0                    |
| Virhesignaalikoskettimien määrä                                 | 1                    |
| Mitoitettu kytkentävirta                                        | 6 A                  |
| Nimellisjännite                                                 | 440 V                |
| Maavuotojen automaattitestauksella                              | ei                   |
| Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4                    |
| Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä                     | 6 A                  |

### Hyväksynät / merkinnät:

