



ECR140D

### Energiamittari 1-vaiheinen, suora 40A, 1 moduuli, Modbus, MID

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612231423

**Sähkönumero:** 6773547

MID-hyväksytty energiamittari 1-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös MODBUS-lähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään.

#### ETIM-tiedot:

Mittarin tyyppi	elektroninen
Mitoitusvirta (In)	40 A
Maksimivirta (Imax)	40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L	92 V - 276 V
Mitoitusjännite (Un) L-L	230 V - 230 V
Taajuus	45 Hz - 65 Hz
Energiankulutus	0.6 W
Tarkkuusluokka	B
Napaisuus	yksivaiheinen
Malli / Tyyppi	suoramittaus
Energiamuoto	pätöteho
Soveltuu	hankinta/syöttö
Tariffityyppi	monitariffi
Tariffin ohjaus	sisäinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili	ei
Takaisinpyörämisen esto	kyllä
Kalibroitu	kyllä
Hyväksyntä	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö	optinen
Pulssin tyyppi	DO
Pulssitiheys	0 Imp/kWh (kvarh) - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Ilmaisun muoto	digitaalinen
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Leveys	18 mm
Syvyys	60 mm
Korkeus	92 mm
Väyläliitäntä	Modbus
EEC40-merkintä	ei
Lukituskoodi	ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri)	7
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kotelointiluokka (NEMA)	2

#### Hyväksynät / merkinnät:

