



ECR300C

### Energiamittari 3-vaiheinen, virtamuuntaja 1A tai 5A, 4 moduulia, Modbus, MID

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612231454

**Sähkönumero:** 6773569

MID-hyväksytty energiamittari 3-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös MODBUS-lähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella, MODBUS T3 - T8.

#### ETIM-tiedot:

Mittarin tyyppi	elektroninen
Mitoitusvirta (In)	5 A
Maksimivirta (Imax)	6 A
Mitoitusjännite (Un) N-L	92 V - 276 V
Mitoitusjännite (Un) L-L	160 V - 480 V
Taajuus	45 Hz - 65 Hz
Tarkkuusluokka	B
Napaisuus	neljä johdinta
Tariffityyppi	monitariffi
Tariffin ohjaus	sisäinen/ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili	ei
Takaisinpyörämisen esto	kyllä
Kalibroitu	kyllä
Pulssilähtö	optinen
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Leveys	72 mm
Syvyys	60 mm
Korkeus	90 mm
EEC40-merkintä	ei
Lukituskoodi	ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri)	9

#### Hyväksynät / merkinnät:

