



EE181

Astro pulkstenis 2 Kanāla

Zīmols: Hager

GTIN: 3250612251810

Astro pulkstenis 2 Kanāla

ETIM dati:

Montāžas metode	DIN sliede
Kanālu skaits	2
Barošanas spriegums	230 V - 230 V
Sprieguma barošanas sprieguma veids	Maiņstrāvas / līdzstrāvas
Frekvences barošanas spriegums	50 Hz - 60 Hz
Autonomija gados	5
Teksta norādījumi displejā	Nē
Ārējā plānošana	Jā
Ar atmiņas karti	Nē
60 min programma	Jā
24 h programma	Nē
Nedēļas programma	Jā
Gada programma	Nē
Brīvdienu programma	Nē
Impulsu programma	Nē
Cikla programma	Jā
Astro programma	Jā
Nejauša programma	Nē
Stundu skaitītājs	Nē
Elektrotīkls sinhrons	Nē
Kvarca kontrole	Jā
Radiovadāms	Nē
Radiovadāms (DCF77)	Jā
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	Nē
Kontaktpersonas veids	Pārslēgšanas kontakts (NO/NC)
Kontaktpersonu skaits	2
Īsākais pārslēgšanas laiks 1. kanāls	1 min
Īsākais pārslēgšanas laiks 2. kanāls	1 min
Automātiska vasaras/ziemas laika pārslēgšana	Jā
Piemērots manuālai darbībai	Nē
Ārējā spiedpogas ieeja	Nē
Priekšatlases pārslēgšana	Jā
Nominālā komutācijas strāva pie 250 V maiņstrāvas	16 A
Bezpotenciāla slēdža kontakts	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	2
Platums	3.5 mm
Augstums	85 mm
Dziļums	64 mm

Apstiprinājumi / marķējumi:

