



EE181

Laikrodis astro. jungiklis, skaitmeninis, 2 kan. (savaitinis) su raktu EG005

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612251810

Laikrodis astro. jungiklis, skaitmeninis, 2 kan. (savaitinis) su raktu EG006

ETIM duomenys:

Montavimo metodas	DIN rail
Kanalų skaičius	2
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 230 V
Tiekimo įtampos tipas	AC/DC
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 60 Hz
Autonomiškumas metais	5
Tekstinės gairės ekrane	Ne
Išorinis programavimas	Taip
Įskaitant atmintinės kortelę	Ne
60 min. programa	Taip
24 h programa	Ne
Savaitinė programa	Taip
Metinė programa	Ne
Atostogų programa	Ne
Impulsinė programa	Ne
Ciklo programa	Taip
Astrologinė programa	Taip
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Ne
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
Valdomas radijo bangomis (DCF77)	Taip
GPS (globali vietos nustatymo sistema)	Ne
Kontakto tipas	Change-over contact (NO/NC)
Kontaktų skaičius	2
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Ne
Išorinė paspaudžiamo mygtuko įvestis	Ne
Perjungimo išankstinis parinkimas	Taip
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	16 A
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	2
Plotis	3.5 mm
Aukštis	85 mm
Gylis	64 mm

Patvirtinimai / ženklėjimas:

