



EE805A

**Būvio - judesio jutiklis, potinkinis, 360°, IP21,8A 250V AC1 (1000W), baltas**

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612258758

Būvio - judesio jutiklis, potinkinis, 360°, IP21,8A 250V AC1 (1000W), baltas

**ETIM duomenys:**

Jutiklio tipas	Pasīvais infrasarkanais
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis įjungimas/išjungimas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Apsauga nuo praslinkimo	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	4 m
Laiptinės stebėjimas	Ne
Tarpsisteminis jungiklis	Ne
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	6 m
Didžiausias pasiridymo diapazonas	12.5 m²
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	6 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Ne
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Užtamsinimo funkcija su užtamsinimo pagrindiniu elementu	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
RAL numeris (gretimas)	9001
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Min. įjungimo laikas	5 s
Maks. darbinis ciklas	30 min
Išjungimo delsa	0 s
Įjungimo delsa	0 s
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Horizontalaus pasukimo diapazono jutiklis	360 ° - 360 °
Šviestuvo reakcijos vertė	5 lx - 1000 lx
Maks. perjungimo galia	2300 W
Maksimali perjungimo galia LED	400 W
C apkrova	Taip
Temperatūros diapazonas	-5 °C - 45 °C

Perjungimo sričių skaičius	1
Maks. startinė srovė	10 A
Mažiausioji paleidimo srovė	0 A
Pastotės įvestis	Taip
Plotis	90 mm
Aukštis	61 mm
Gylis	75 mm
Diametras	90 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas gylis	55 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suprojektuotas diametras	75 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	70 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

#### Patvirtinimai / ženklینimas:

