



EE811

**Läsnäolotunnistin kojerasia-asennus kattoon, 2 kanavaa 16A IP41**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612258116  
**Sähkönumero:** 2613341

Läsnäolotunnistin pinta-asennettava 2-kanavainen uppoasennettavalla kojerungolla kytkentään. Käyttö valvottavan tilan valaistushajukseen valoisuuteen ja liikkeeseen perustuen. Asennus kattoon. Valvonta-alueita voidaan suunnata käännettävän tunnistinpään avulla. Soveltuu Master/Slave-käyttöön ohjaimeksi tunnistimen EE810 kanssa. Lähtö 1 valaistukselle (valoisuus ja liike): relelähtö 16 A AC1. Lähtö 2 läsnäolo (liike) - relelähtö: 2 A AC1, potentiaalivapaa.

**ETIM-tiedot:**

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu poiskytkentä	ei
Eläintunnistus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	4 m
Tunnistusalueen maksimileveys	13 m
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	ei
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	ei
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP41
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	60 s
Enimmäistyösykli	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Enimmäislähtövirta	16 A
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Syvyys	100 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotuspituus	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei

Amazon Alexa -yhteensopiva  
IFTTT-tuki

ei  
ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

