PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA

EE811





EE811

Dvejų kanalų būvio jutiklis: 1 - apšvietimui, 2 - šildymo, vedinimo valdymui

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250612258116

Dvejų kanalų būvio jutiklis: 1 - apšvietimui, 2 - šildymo, vedinimo valdymui

ETIM duomenys:

Modelis	Buvimo detektorius
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	4 m
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	13 m
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	7 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Ne
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamos atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Medžiaga	Plastikas
Medžiagos kokybė	Termoplastinis
Be halogeno	Ne
Paviršiaus tipas	Matt
Antibakterinis apdorojimas	Ne
RAL numeris (gretimas)	9010
Saugos laipsnis (IP)	IP41
Dažnio diapazonas	50 Hz - 50 Hz
Min. įjungimo laikas	60 s
Maks. darbinis ciklas	30 min
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Maks. startinė srovė	16 A
Pastotės įvestis	Taip
Gylis	100 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Patvirtinimai / ženklinimas:

