



EE811

### PRESENSMELDER 360° TAKMONTERING 2-KANAL

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250612258116

**Elnummer:** 1480027

Driftspenning 230V ~ 50Hz, Kanal 1  $1 \mu$  16A AC1 Kanal 2 2A AC1 pot.fri, 2 kanal, Glødelamper - Halogen 230V - elektroniske og og jernkjernetrafoer 12/24 V 1500W, Parallell kompenserte lysrør 290W / C =32 $\mu$ F, Elektronisk balast 580W, IP41, tidsområde kanal 1, 1 -30 min Tidsområde kanal 2 (tilstedeværelse) 30s - 60 min, Lux instilling 5-1200Lux, anbefalt takhøyde 2,5 - 3,5 m

#### ETIM data:

Modell / utførelse	Presensmelder
Med DALI grensesnitt	Nei
Konstant lysstyring	Nei
HVAC-styring	Nei
Tvungen frakobling	Nei
Husdyrimmun	Nei
Fungerer i nettverk	Ja
Skannevinkel	360 °
Optimal montasjehøyde	4 m
Maks rekkevidde til siden	13 m
Maks rekkevidde i front	7 m
Egnet for trådløs overføring	Nei
Fjernstyring	Ja
Med fjernkontroll	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet	Ja
Justerbar lysverdi	Ja
Med signalenhet	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Ja
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Nei
Type overflate	Matt
Antibakteriell behandling	Nei
RAL-nummer (lignende)	9010
Beskyttelsesklasse IP	IP41
Frekvensområde	50 Hz - 50 Hz
Min. innkoblingstid	60 s
Maks. innkoblingstid	30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360 ° - 360 °
Maks startstrøm	16 A
Omformer inngang	Ja
Dybde	100 mm
Innbyggingsbredde	0 mm
Innbyggingslengde	0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Godkjenninger:

