



EE816

Läsnäolotunnistin uppoasennus 360° 16A DALI/DSI IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617579209
Sähkönumero: 2613345

DALI IR -läsnäolotunnistin DALI-liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen. Asennus uppoon välikattopintaan tai kattopintaan pintakojerasian EEK005 kanssa.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|-----------------------|
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä | kyllä |
| Vakiovalosäätö | ei |
| HVAC-ohjaus | ei |
| Pakotettu päällekykentä | ei |
| Pakotettu poiskykentä | ei |
| Eläintunnistus | ei |
| Aliryömintäsuojaus | ei |
| Ketjutettava | kyllä |
| Valvonta-alue | 360 ° |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 4 m |
| Porraskäytävän valvonta | ei |
| Vaiheenvaihtokytkin | ei |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 6 m |
| Maksimi läsnäoloalue | 20 m ² |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 7 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | ei |
| Kaukokäyttö | kyllä |
| Kauko-ohjaus | kyllä |
| Vastearvon herkkyyden säätö | kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | kyllä |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Pintamateriaali | matta |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| RAL-numero (vastaava) | 9001 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Vähimmäispäälläoloaika | 60 s |
| Enimmäistyösykli | 60 min |
| Päästöhidastus | 0 s |
| Vetohidastus | 0 s |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 ° - 360 ° |
| Vaakasuuntainen tunnistusalue | 360 ° - 360 ° |
| Valaistustason raja-arvo | 5 lx - 1000 lx |
| Enimmäiskytkentäteho | 0 W |
| Max. kytkentäteho LED | 0 W |

| | |
|---|-------|
| Soveltuu C-kuormalle | kyllä |
| Tunnistusektoreiden määrä | 1 |
| Vähimmäiskäynnistysvirta | 0 A |
| Ala-aseman sisääntulo | kyllä |
| Leveys | 80 mm |
| Korkeus | 75 mm |
| Syvyys | 70 mm |
| Halkaisija | 80 mm |
| Upotusleveys | 0 mm |
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Upotuspituus | 0 mm |
| Upotushalkaisija | 68 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 75 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

