



EE880

**Käytäväliiketunnistin IR IP54, päälle pois, pinta-asennus**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250617579810  
**Sähkönumero:** 2613370

EE880-liikkeentunnistin on herkkä kaikkien liikkuvien kehojen lämpösäteilyyn liittyvälle infrapunasäteilylle. Kytkeyty kuorma kytketään päälle palamaan tunnistimella, kun tunnistusalueella liikkuu keho, josta säteilee lämpöä. Kuorma pidetään päällä tunnistimen asetusten mukaan sen jälkeen kun tunnistusalueella ei havaita liikettä. Tämä tunnistin on suunniteltu käytettäväksi erityisesti käytävätyypisillä alueilla

**ETIM-tiedot:**

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	4 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Tunnistusalueen maksimipituus	10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	ei
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Asennustapa	pinta-asennus
Kattoasennus	kyllä
KytKentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	15 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 1000 lx
Enimmäiskytkentäteho	2300 W
Max. kytkentäteho LED	400 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
Tunnistussektoreiden määrä	1
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Halkaisija	123 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	0 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

