



EEN101

### FOTOCELLEBRYTER 16A INNFELT FØLER

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250617579315

**Elnummer:** 1408003

Driftspenning 230V ~ 50 Hz, Rele 16 A AC1 veksel, Måleområde 5 -100Lux eller 50 - 2000 lux, Tidsforsinkelse 15-60 sek

#### ETIM data:

Merkespenning	230 V
Merkefrekvens	50 Hz - 60 Hz
Maks glødelampelast	2300 W
Maks lysrørslast	1000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)	1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)	16 A
Nominell brytestrøm	16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi	5 lx - 2000 lx
Med programmerbar nattavstengning	Nei
Impulsinnangang	Nei
Driftspenning lysføler	230 V
Maks ledningslengde lyssensor	0.05 m
Beskyttelsesklasse lyssensor	II
Monteringsmetode lyssensor	Andre
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	17.8 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tetthetsklasse (IP) lyssensor	IP54

#### Godkjenninger:

