



EG010

### Paros laikrodis jungiklis, 1 kanalas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612270101

Paros laikrodis jungiklis, 1 kanalas

#### ETIM duomenys:

Montavimo metodas	DIN sliede
Kanalų skaičius	1
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 230 V
Tiekimo įtampos tipas	Maiņstrāvas
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 50 Hz
Autonomiškumas metais	3
Tekstinės gairės ekrane	Ne
Išorinis programavimas	Ne
Įskaitant atmintinės kortelę	Ne
60 min. programa	Taip
24 h programa	Taip
Savaitinė programa	Ne
Metinė programa	Ne
Atostogų programa	Ne
Impulsinė programa	Ne
Ciklo programa	Ne
Astrologinė programa	Ne
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Ne
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
Valdomas radijo bangomis (DCF77)	Ne
GPS (globali vietos nustatymo sistema)	Ne
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Taip
Perjungimo išankstinis parinkimas	Taip
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	16 A
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius platyje	1
Plotis	18 mm
Aukštis	92 mm
Gylis	64 mm

#### Patvirtinimai / ženklینimas:

