PRODUKTDATABLAD
EG103D



EG103D

CRONOTEC UR 1-KANAL 16A UKE DCF-77 ANTENNE

Merke: Hager
GTIN: 3250612279951
Elnummer: 1480110

Driftsspenning 230V +/- 15%, Egetforbruk 0,5 VA, Kontakt 1 stk vekselskontakt 16 A, IP 20, Isolasjonsklasse II, Presisjon: +/- 1,5 s / dag ved 20°C, Gangresverve: lithum batteri totalt 5 år, Programsteg 56, Programmeringsnøkkel, Programmeres med EG003/EG003U

ETIM data:

Antall kanaler	1
Matespenningsområde	195 V - 264 V
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 50 Hz
Gangreserve i år	5
Tekstveiledning i displayet	Nei
Ekstern programmering	Ja
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Nei
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Ja
Radiostyrt (DCF77)	Ja
GPS (Global Positioning System)	Nei
Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter	1
Korteste omkoblingstid kanal 1	1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 min
Antall minneplasser	56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 A
Maks. vekseleffekt LED	180 W
Potensialfri brytekontakt	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Bredde	35 mm
Høyde	85 mm
Dybde	64 mm

Godkjenninger:

