



EG103D

CRONOTEC UR 1-KANAL 16A UKE DCF-77 ANTENNE

Merke: Hager

GTIN: 3250612279951

Elnummer: 1480110

Driftsspenning 230V +/- 15%, Egetforbruk 0,5 VA, Kontakt 1 stk vekselkontakt 16 A, IP 20, Isolasjonsklasse II, Presisjon: +/- 1,5 s / dag ved 20°C, Gangreserve: lithum batteri totalt 5 år, Programsteg 56, Programmeringsnøkkel, Programmeres med EG003/EG003U

ETIM data:

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	1
Matespenningsområde	195 V - 264 V
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 50 Hz
Tekstveiledning i displayet	Nei
Ekstern programmering	Ja
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Ja
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Nei
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Ja
Radiostyrt (DCF77)	Ja
GPS (Global Positioning System)	Nei
Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter	1
Korteste omkoblingstid kanal 1	1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 min
Antall minneplasser	56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 A
Maks. vekseleffekt LED	180 W
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	2
Bredde	35 mm
Høyde	85 mm
Dybde	64 mm

Godkjenninger:

