PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
EG203B

EG203B

Savaitės ciklo skaitmeninis laikrodinis jungiklis, 2 k., 16A, 250V, AC1

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250612279869

Savaitės ciklo skaitmeninis laikrodinis jungiklis, 2 k., 16A, 250V, AC2

ETIM duomenys:

Montavimo metodas	DIN sliede
Kanalų skaičius	2
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 230 V
Tiekimo įtampos tipas	Maiņstrāvas
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 60 Hz
Autonomiškumas valandomis	5
Autonomiškumas metais	5
Tikslumas per dieną	1 s
Tekstinės gairės ekrane	Ne
60 min. programa	Ne
24 h programa	Ne
Savaitinė programa	Taip
Metinė programa	Ne
Atostogų programa	Ne
Impulsinė programa	Taip
Ciklo programa	Taip
Astrologinė programa	Ne
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Ne
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Atminties vietų skaičius	0
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Taip
Išorinė paspaudžiamo mygtuko įvestis	Ne
Perjungimo išankstinis parinkimas	Ne
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	16 A
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	2
Plotis	35 mm
Aukštis	85 mm
Gylis	64 mm

Patvirtinimai / ženklinimas: