PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
EGN100



EGN100

Multifunkcinis laikrodinis jungiklis, 1 k., be ekrano, Bluetooth

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250617579902

Skaitmeninis daugiafunkcis laikrodinis jungiklis su „Bluetooth“ konfigūracija, 1 kanalas.
Taikymo sritys:

- valdant apšvietimą ir šildymą;
- komercinių patalpų vitrinoms apšviesti;
- daugiabučių ir individualių namų lauko apšvietimui;
- rakinimo sistemose visuomeniniuose pastatuose;
- automobilių stovėjimo aikštelėms apšviesti.

ETIM duomenys:

Montavimo metodas	DIN geležinkelis
Kanalų skaičius	1
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 240 V
Tiekimo įtampos tipas	AC
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 60 Hz
Autonomiškumas valandomis	87600
Autonomiškumas metais	10
Tikslumas per dieną	0.25 s
Tekstinės gairės ekrane	Ne
Išorinis programavimas	Taip
Įskaitant atmintinės kortelę	Ne
60 min. programa	Taip
24 h programa	Taip
Savaitinė programa	Taip
Metinė programa	Taip
Atostogų programa	Taip
Impulsinė programa	Taip
Ciklo programa	Taip
Astrologinė programa	Taip
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Taip
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
Valdomas radijo bangomis (DCF77)	Ne
GPS (globali vietos nustatymo sistema)	Ne
Kontakto tipas	Keitimo kontaktas (NO/NC)
Kontaktų skaičius	1
Išvesties signalas	Kita
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Atminties vietų skaičius	0
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Taip
Išorinė paspaudžiamo mygtuko įvestis	Taip
Perjungimo išankstinis parinkimas	Taip
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	10 A

Maksimali perjungimo galia LED	400 W
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	1
Plotis	17.8 mm
Aukštis	90 mm
Gylis	62.5 mm

Patvirtinimai / ženklinimas:

