



EGN400

### Daugiafunkcinis laikrodis jungiklis, programuojamas, 4 k.,16A, 250V,AC1,4 mod.

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250617579926

Skaitmeninis daugiafunkcinis laikrodis jungiklis su „Bluetooth“ konfigūracija, 4 kanalai.

Taikymo sritys:

- valdant apšvietimą ir šildymą;
- komercinių patalpų vitrinoms apšviesti;
- daugiabučių ir individualių namų lauko apšvietimui;
- rakinimo sistemose visuomeniniuose pastatuose;
- automobilių stovėjimo aikštelėms apšviesti.

#### ETIM duomenys:

Kanalų skaičius	4
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 230 V
Tiekimo įtampos tipas	Maiņstrāvas
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 60 Hz
Autonomiškumas valandomis	87600
Autonomiškumas metais	10
Tikslumas per dieną	0.25 s
Tekstinės gairės ekrane	Ne
Išorinis programavimas	Taip
Įskaitant atmintinės kortelę	Ne
60 min. programa	Taip
24 h programa	Taip
Savaitinė programa	Taip
Metinė programa	Taip
Atostogų programa	Ne
Impulsinė programa	Taip
Ciklo programa	Taip
Astrologinė programa	Taip
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Taip
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
Valdomas radijo bangomis (DCF77)	Ne
GPS (globali vietos nustatymo sistema)	Ne
Kontakto tipas	Pārslēgšanas kontakts (NO/NC)
Kontaktų skaičius	4
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Taip
Išorinė paspaudžiamo mygtuko įvestis	Taip
Perjungimo išankstinis parinkimas	Taip
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	16 A
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Ne
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4

Plotis	70 mm
Aukštis	90 mm
Gylis	61.6 mm

Patvirtinimai / ženkliniai:

