



EH011

### ANALOGT UR 16A 1-KANAL DØGN 1 MODUL

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250612280117

**Elnummer:** 1480133

Driftsspennning 230V +10%/-15% 50/60Hz, Eget forbruk 1 VA, Kontakt: 1 stk sluttekontakt Omsk last 16 A 250V, Glødelamper 900W, Induktiv last 4A 250V, Urverkstype: Kvarts, Urskive 24 t, Presisjon +/- 1 s/døgn, Gangreserve 200 t, Ladetid 72 t, minste programsteg 15 min, Programsteg 96, manuell overstyring

#### ETIM data:

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	1
Matespenningsområde	230 V - 230 V
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 50 Hz
Gangreserve i timer	200
Gangreserve i år	0.022
Gangnøyaktighet per dag	1 s
60 min. program	Nei
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Nei
Årsprogram	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Kontaktutførelse	Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1	15 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	15 min
Programskive oppdeling 1	15 min
Programskive oppdeling 2	15 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Nei
Manuell drift	Ja
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 A
Maks. vekseleffekt LED	450 W
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	1
Bredde	18 mm
Høyde	80 mm
Dybde	60 mm

#### Godkjenninger:

