



EH171

### ANALOGT UR 16A 1-KANAL UKE 3 MODULER

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250612281718

**Elnummer:** 1480135

Driftsspennning 230V +10%/-15% 50/60Hz, Eget forbruk 0,5 VA, Kontakt: 1 stk sluttekontakt Omsk last 16 A 250V, Glødelamper 900W, Induktiv last 4A 250V, Urverkstype: Kvarts, Urskive 7 dager, Presisjon +/- 1 s/døgn, Gangreserve 200 t, Ladetid 72 t, minste programsteg 2 t, Programsteg 84, manuell overstyring

#### ETIM data:

Antall kanaler	1
Matespenningsområde	230 V - 230 V
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 50 Hz
Gangreserve i timer	200
Gangreserve i år	0.022
Gangnøyaktighet per dag	1 s
60 min. program	Nei
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Kontaktutførelse	Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1	120 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	120 min
Programskive oppdeling 1	120 min
Programskive oppdeling 2	120 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Nei
Manuell drift	Ja
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 A
Maks. vekseleffekt LED	450 W
Potensialfri brytekontakt	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Bredde	54 mm
Høyde	90 mm
Dybde	60 mm

#### Godkjenninger:

