



EHN011

Analoogkell 1NO, 24h, 16A, 230VAC, reservtoitega

Bränd: Hager

GTIN: 3250617201063

Analoogseadistusega programmikell nimivooluga 16A on mõeldud valgustuse, ukسلukkude, kütteseadmete ja muude üldkoormuste ajastatud juhtimiseks. Lihtne ja töökindel lahendus sobib hästi eluhoonetesse ning väiksematesse tehnosüsteemidesse, kus on vaja ööpäevapõhist automaatset lülitamist. Programmeerimine toimub mugavalt vertikaalse ajastuskettaga ning lülitusaegu saab seadistada 15-minutiliste intervallidena. Vertikaalne konstruktsioon võimaldab paigaldamist ka kitsamatesse elektrikilpidesse ja jaotuskeskustesse.

Seade on varustatud käsilülitiga, mis võimaldab koormuse ajutist sundsisse- või sundväljalülitamist sõltumata seadistatud programmist. Integreeritud reservtoide tagab seadme töö jätkumise voolukatkestuse korral kuni 120 tunniks täielikult laetud aku korral. Programmikell töötab pingel 230–240 VAC, on varustatud 1 normaalasendis avatud kontaktiga ning sobib paigaldamiseks DIN-liistule. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis vaid 1 moodulikoha.

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Kanalite arv	1
Toitepinge	230 V - 230 V
Toitepinge tüüp	AC
Sageduse toitepinge	50 Hz - 50 Hz
Autonoomia tundides	120
Autonoomia aastate jooksul	0.014
Täpsus päevas	1 s
60-minutiline programm	Ei
24-tunnine programm	Jah
Nädalaprogramm	Ei
Aastaprogramm	Ei
Põhivõrgud sünkroonsed	Ei
Kvartskontrolliga	Jah
Kontakti tüüp	Vahetuskontakt
Lühim lülitusaeg kanal 1	15 min
Lühima lülitusaja kanal 2	15 min
Programmi nihke jagamine 1	5 min
Programmi nihke jagamine 2	5 min
Automaatne suve-/talveaja vahetus	Ei
Sobib käsitsi juhtimiseks	Ei
Lülitamise eelvalik	Ei
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	16 A
Max lülitusvõimsuse LED	300 W
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Laius	18 mm
Kõrgus	90 mm
Sügavus	60 mm

Kinnitused / märgistused:

