



EHN111

Analoogkell NO/NC, 24h, 16A, 230VAC, reservitoega

Bränd: Hager

GTIN: 3250617201087

Analoogseadistusega programmikell nimivooluga 16A on mõeldud valgustuse, ukسلukkude, kütteseadmete ja muude üldkoormuste ajastatud juhtimiseks. Töökindel ja lihtsasti kasutatav lahendus sobib hästi eluhoonetesse ning väiksematesse tehnosüsteemidesse, kus on vaja ööpäevapõhist automaatset lülitamist. Programmeerimine toimub mugavalt horisontaalse ajastuskettaga, mis võimaldab lülitusaegu seadistada 15-minutiliste intervallidena. Selge ja kasutajasõbralik ajastusketas muudab seadistamise kiireks ning intuiitivseks. Programmikell on varustatud käsilülitiga, mis võimaldab koormuse ajutist sundsisse- või sundväljalülitamist sõltumata seadistatud programmist. Integreeritud reservtoide tagab seadme töö jätkumise voolukatkestuse korral kuni 120 tunniks täielikult laetud aku korral. Programmikell töötab pingel 230–240 VAC ning on varustatud 1 ümberlülituskontaktiga. Seade sobib paigaldamiseks DIN-liistule ning võtab kilbis 3 moodulikohta.

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Kanalite arv	1
Toitepinge	230 V - 240 V
Toitepinge tüüp	AC
Sageduse toitepinge	50 Hz - 60 Hz
Autonoomia tundides	120
Autonoomia aastate jooksul	0.014
Täpsus päevas	1 s
60-minutiline programm	Ei
24-tunnine programm	Jah
Nädalaprogramm	Ei
Aastaprogramm	Ei
Põhivõrgud sünkroonsed	Ei
Kvartskontrolliga	Jah
Kontakti tüüp	Vahetuskontakt
Lühim lülitusaeg kanal 1	15 min
Lühima lülitusaja kanal 2	15 min
Programmi nihke jagamine 1	30 min
Programmi nihke jagamine 2	30 min
Automaatne suve-/talveaja vahetus	Ei
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah
Lülitamise eelvalik	Ei
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	16 A
Max lülitusvõimsuse LED	180 W
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Laius	54 mm
Kõrgus	90 mm
Sügavus	60 mm

Kinnitused / märgistused:

