PRODUKTDATABLAD
EMN001



EMN001

TRAPPEAUTOMAT 30s.-10m. 16A AC 1

Merke: Hager
GTIN: 3250612339969
Elnummer: 1480102

Norm: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 & EN60669-2-3, Driftstrøm 230 V AC +/- 10% /15% 50/60Hz, NO µ16A - 250V AC1, Tidsfunksjon 30s. -10 min. Belastning: Se belastningstabekk for type last.

ETIM data:

Funksjon	Elektronisk
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	64 mm
Antall NO-kontakter	1
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Styrespenning 1	230 V - 230 V
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 Hz - 60 Hz
Styrespenning 2	230 V - 230 V
Type styrespenning 2	AC
Frekvens styrespenning 2	50 Hz - 60 Hz
Nominell brytestrøm	16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)	16 A
Frakoblingsforsinkelse	0.5 min - 10 min
Trykknapp glødelampestrøm	100 mA
Koblingstype	3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling	Uten
Valgbar impulsfunksjon	Nei
Gjentatt	Som kan etterkobles
Matespenningsområde	230 V - 230 V
Type matespenning	AC
Maks glødelampelast	2300 W
Maks lysrørslast	3600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)	1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1000 VA
Maks. vekseleffekt LED	400 W

Godkjenninger: