



EMS005

Trepikoja viitelüliti 16A, 230V, 30s - 10min, väljalülituse hoiatusega

Bränd: Hager

GTIN: 3250612339921

Trepikoja viitelüliti, nimivool 16A, 230V, viiteaeg 30 sek - 10 min.
Väljalülituse eelhoiatusega: vilgub 40 ja 30 sekundit enne lülitumist.
Mõeldud koridori- ja trepikoja valgustuse juhtimiseks surunuppude või andurilt saadavate impulsskäskluste abil. Lisafunktsioonid saab valida seadme küljel asuva valikulüliti abil.

ETIM-teave:

Funktsioon	Elektroniline
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Sisseehitussügavus	64 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Juhtimispinge 1	230 V - 230 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 60 Hz
Juhtimispinge 2	230 V - 230 V
Juhtimispinge tüüp 2	AC
Sageduse juhtimispinge 2	50 Hz - 60 Hz
Nimilülituse vool	16 A
Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6)	16 A
Väljalaske viivitus	0.5 min - 10 min
Nupuvajutusega helendava lambi vool	100 mA
Juhtmestik	3- ja 4-juhtmeline konfiguratsioon
Väljalülitumise eelhoiatus	Vilkumine
Vooluülepinge funktsioon valitav	Ei
Korduv	Korduv
Toitepinge	230 V - 230 V
Toitepinge tüüp	AC
Maksimaalne hõõglampide koormus	2300 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	3600 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	1000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	1000 VA
Max lülitusvõimsuse LED	400 W

Kinnitused / märgistused:

