



EPN548

### Sysäysrele 4s 16A kela 48VAC/24VDC, 2 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612369423  
**Sähkönumero:** 2707338

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Vanha sähkönumero: 3583139

#### ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	35
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjausjännite 1	48 V - 48 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	24 V - 24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 400 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

#### Hyväksynät / merkinnät:

