



ERC418

Välirele 16A 2s+2a kela 230VAC, 2 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612400829
Sähkönumero: 2707066

Välirele 2 sulkeutuvalla ja 2 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 16 A
 Nimelliskäyttöjännite U_e : 400 V
 Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
 Eristysjännite: 440 V
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²
 Koskettimien määrä: 4
 Koskettimien tyyppi: 2s+2a

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	60 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Maksimi hehkulamppukuorma	1100 W
Loistelamppukuorma maks.	570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	490 VA

Hyväksynät / merkinnät:

