



ERL218

Välirele 16A 1s+1a kela 12VAC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612400515

Sähkönumero: 2707063

Välirele 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 12 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 16 A

Nimelliskäyttöjännite U_e : 230 V

Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V

Eristysjännite: 250 V

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²

Koskettimien määrä: 2

Koskettimien tyyppi: 1s+1a

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	60 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Maksimi hehkulamppukuorma	1100 W
Loistelamppukuorma maks.	570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	490 VA

Hyväksynät / merkinnät:

