



ESC263S

### Kontaktor 63A, 2NO, 230VAC, müravaba, 3 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250612400331

Kontaktor 63A, 2 avatud kontakti, 230VAC, müravaba, 3 moodulit. Valgustuskoormuste ja muude üldkoormuste juhtimiseks. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldusel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060, et tagada toodete vaheline piisav õhuringlus. Kontaktori juurde võimalik paigaldada abikontakt ESC080.

**Ohutusnõuanne:** vaiksed kontaktorid ei ole mõeldud intensiivseks ja pidevaks kasutamiseks (24/7 režiimis), sellistel juhtudel soovitatakse kasutada tööstuslikke kontaktoreid.

#### ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	63 A
Kasutuskategooria vastavalt EN IEC 60947-4-1-le	AC-7a/AC-7b
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	6500 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	3000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	4700 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	2100 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Sisesehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

#### Kinnitused / märgistused:

