



EUM100

### Valvontarele alijän./jänniteikkuna ja vaihejärjestys 1-/3L+N 1 vaihtokosketin

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250615600547

**Sähkönumero:** 2707349

Valvontarele 3-vaiheverkon alijännite- ja jänniteikkunavalvontaan sekä vaihejärjestys- ja epärymmetriavalvontaan. Releellä valittavissa 4 eri toimintoa alijännite, jänniteikkuna, alijännite ja vaihejärjestys sekä jänniteikkuna ja vaihejärjestys. Virhetilan ilmaisu LED-merkkivaloilla ylijännite-, alijännite- ja vaihejärjestysvialle.

#### ETIM-tiedot:

Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	161 V - 520 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	161 V - 161 V
Yksivaihealijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta	kyllä
Yksivaiheyljännitevalvonta	ei
Kolmivaiheyljännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	kyllä
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.5 mm
Korkeus	87 mm
Syvyys	65 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

