



EUP100

Faasi kontrollirelee 3L+N, 1NO, 1M

Bränd: Hager

GTIN: 3250615600561

Faasi kontrollirelee on mõeldud 3-faasiliste 230/400 VAC elektrivõrkude faaside sümmeetria jälgimiseks. Seade aitab kaitsta mootoreid ja muid tundlikke seadmeid faaside tasakaalustamatuse ning sellest põhjustatud rikete eest. Faaside asümmeetria piirväärtust saab seadistada vahemikus 5–20% seadme esiküljel asuva potentsiomeetri abil, võimaldades relee tööd kohandada vastavalt paigalduse nõuetele. Relee tööolekut ja võimalikke häireid näitavad kaks selget LED-indikaatorlampi, mis lihtsustavad seadme jälgimist ja hooldust. Kompaktne konstruktsioon võtab kildbis vaid 1 moodulikoha ning sobib paigaldamiseks DIN-liistule. Seade töötab sagedusel 50 Hz.

ETIM-teave:

Elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eemaldatavate klambritega	Ei
Väline toiteallikas vajalik	Ei
Toitepinge tüüp	AC
Faasijärjestuse jälgimine	Jah
Faasirikke tuvastamine	Jah
Funktsioon pingetuvastuse all	Ei
Funktsiooni üle pinge tuvastamine	Ei
Faasitasakaalutuse jälgimine	Jah
Pinge mõõtmise vahemik	161 V - 520 V
Min. reguleeritav off-delay aeg	0.1 s
Maksimaalne lubatud viivituse aeg	0.1 s
Kontaktide arv vahetuskontaktina	1
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Tööpinge vahelduvvoolul 50 Hz	230 V - 230 V
Tööpinge vahelduvvoolul 60 Hz	230 V - 230 V
Laius	17.5 mm
Kõrgus	87 mm
Sügavus	65 mm

Kinnitused / märgistused:

