



EUU100

### Alijännitteenvälvontarele 1/3L+N 1 vaihtokosketin

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250615600578  
**Sähkönumero:** 2707346

Laite valvoo vaihtosähköpiirin jännitettä 1- tai 3-vaiheverkossa (jokainen vaihe nolaa vasten) alijännitteen tunnistamiseksi. Jännitevalvonnan kiinteä raja-arvolla  $U_s = 0,85 \times U_n$  ja kiinteällä hystereesi 5 %. Laitteen asennus DIN-kiskolle ja tilailmaisuus LED-merkkivalolla.

#### ETIM-tiedot:

Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	161 V - 253 V
Jännitearvo 2	230 V - 400 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	161 V - 161 V
Yksivaihealiijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealiijännitevalvonta	kyllä
Yksivaiheilyjännitevalvonta	ei
Kolmivaiheilyjännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	ei
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä päästöhidastus	0.2 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	0.2 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.5 mm
Korkeus	87 mm
Syvyys	65 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

