



EV108

### Keskusvalonsäädin 1-10V liitäntälaitteiden/valonsäätimien ohjaukseen lisät. 4M

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612421084

**Sähkönumero:** 2614216

Painikeohjattava 1 - 10 V -keskusvalonsäädin lisätoiminnoilla. Painikeohjattava 1 - 10 V -keskusvalonsäädin. Painikeohjattava valonsäädinmoduuli 1 - 10 V liitännällä ja kosketin jopa 30 valonsäätimen (EV100 tai EV102) etäohjaukseen tai elektronisten liitäntälaitteiden tai elektronisten muuntajien suoraan ohjaukseen 1 - 10 V liitännällä. Asetetun kirkkaustason näyttö laitteen näytöllä. Kolme eri himmennystasoa kutsuttavissa kahden tilanneohjaustulon avulla. Laitteen etähimmennys painikkeella (myös valopainike). Käsiöohjaus laitteen painikkeesta mahdollista. Himmennysnopeudet, minimi- ja enimmäiskirkkausarvot säädettävissä näytön kautta. Himmennysasetuksen tallennus sammutettaessa tai sähkökatkon sattuessa.

Vanha sähkönumero: 3512926

#### ETIM-tiedot:

Ohjausvirta	50 mA
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	230 V
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Himmennys 1-10 V	kyllä
Himmennys DALI	ei
Himmennys DSI	ei
Hipaisuhimmennys	ei
Painonappihimmennys	kyllä
Himmennys toimittajakohtainen	ei
Käyttötapa	väännin/painike
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	85 mm
Laitteen syvyys	65 mm
RAL-numero (vastaava)	7035

#### Hyväksynyt / merkinnät:

