



EZN004

TIDSRELE IMPULSTIMER

Merke: Hager

GTIN: 3250612469963

Elnummer: 4368482

Driftspenning A1/A2 12 til 230V AC eller 12 til 48 V DC +/- 10%, 50/60 Hz,
Vekselkontakt pot.fri maks belastning 8A / 230V

ETIM data:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Betjeningsmåte | Analog med enkeltfunksjon |
| Funksjon | Pulsformer |
| Første tidsintervallenhet | Sekunder/timer |
| 1. tidsintervall fra/til | 0.1 - 10 |
| 2. tidsintervallenhet | Sekunder/timer |
| 2. tidsintervall fra/til | 0.1 - 10 |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Bredde i antall modul mellomrom | 1 |
| Innbyggingshøyde | 58 mm |
| Antall NO-kontakter | 0 |
| Antall NC-kontakter | 0 |
| Antall omkoblere | 1 |
| Styrespenning 1 | 230 V - 230 V |
| Type styrespenning 1 | AC |
| Frekvens styrespenning 1 | 50 Hz - 60 Hz |
| Styrespenning 2 | 12 V - 48 V |
| Type styrespenning 2 | AC/DC |
| Frekvens styrespenning 2 | 50 Hz - 60 Hz |
| Matespenningsområde | 195 V - 253 V |
| Type matespenning | AC/DC |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC | 8 A |
| Bryterkapasitet glødelamper | 450 W |
| Bryterkapasitet induktive lysrør | 500 VA |

Godkjenninger:

