



F10-SDT-2YE

UTUFoX Latausasema IP44, In 10A, Hybridi lataus digikello, 2xJSVV-yhdistelmä+kWh

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526001494

Sähkönumero: 3500753

Latausasema hidaslataus IP44 – UTUFoX, 10A, Hybridi lataus digikello, 2xJohdonsuoja vikavirta -yhdistelmä+kWh-mittari, F10-SDT-2YE (3500753) digitaalisella kellokytkimellä

UTUFoX -latausasema lataukseen ja lämmitykseen vaativissa olosuhteissa.

Valitse latausasemaksi UTUFoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.

UTUFoX -latausasema on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.

Tuotteissa on digitaalinen kellokytkin sekä vaihtokytkimet molemmilla lähdöillä, joiden avulla voidaan valita haluttu toiminto, joka lataus- tai lämmitys.

Tuotteet sopivat hyvin paikkoihin, joissa ei tiedetä tulevatko ne lataus- tai lämmitys käyttöön.

HUOM! kWh-mittarit mittaavat vain lataukseen kulutetun energian.

Tuote on testattu standardien EN 61439-7, IEC61851-1 mukaan (SGS Fimko).

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho	2.3 kW
Latauspisteiden määrä	2
Enimmäisteho per latauspiste	2.3 kW
Leveys	251 mm
Korkeus	306 mm
Syvyys	230 mm
Asennustapa	muu
Tyyppin 1 latauspistokkeiden määrä	2
Tyyppin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistorasioiden määrä	2
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdEMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	2
Latauskaapelin pituus	0 m
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Suojakatkaisija	kyllä
Energiamittari	ei
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44

Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynnät / merkinnät:

