



GS11019016

**Pistorasia+kytkin Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys liikenteenvalkoinen**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012740993678  
**Sähkönumero:** 1475940

Kanavapistorasia pistorasiapesällä ja kytkimellä, pistorasiapesä kosketussuojilla, ketjutettavissa muiden kanavapistorasiamoduulien kanssa 3-napaisen pistokeliitinjärjestelmän ansiosta. Asennus helposti kanavaprofiilin etureunaan. Kaapeliliitäntä jousiliittimin 1,5 - 2,5 mmm<sup>2</sup>; tai pika-asenteisella pistoliitinratkaisulla.

Kiinnitystapa: etureuna  
Väri: liikenteenvalkoinen  
RAL-värikoodi: 9016  
Nimellisvirta: 16 A  
Nimellisjännite: 250 V  
Taajuus: 50/60 Hz  
Asennustapa: johtokanava-asennus  
Rakenne: 1 pistorasia + kytkin  
Pistokejärjestelmä: Wago Winsta  
Pituus: 120 mm  
Asennetun tuotteen leveys: 50 mm  
Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

**ETIM-tiedot:**

Juontava 0-napa	kyllä
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytettävien pistorasioiden määrä	1
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
RAL-numero (vastaava)	9016
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1

Päälle/pois-kytkimellä	kyllä
Kytkeinlaitteen väri	valkoinen
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitotettu vikavirta	0 mA
Laitteen leveys	120 mm
Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

