



GS20119011

Pistorasia 2-osainen 45° Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys grafiitinmusta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740851374
Sähkönumero: 1461220

Pistorasia 2-osainen 45° Wago pistoke/jousiliitintekniikalla etureunakiinnitys kanaviin grafiitinmusta Kanavapistorasia 2-osainen kosketussuojilla, pistorasiapesät käännetty 45 astetta, sisäisesti esijohdotettu, pikakiinnitys kanavaprofiilien kansiaukkoon, yhdistettävissä 3-napaisen pikaliitinjärjestelmän avulla. Kaapelliitäntä jousiliittimillä 1,5 - 2,5 mm² tai oikean napaisuuden varmistavalla Wago Winsta -pikaliitinjärjestelmällä. Kiinnitystapa: etureunakiinnitys Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: Ainoastaan johtokanavaprofiileihin Varustus: 2 Schuko-pistorasiaa Liitinjärjestelmä: Wago Winsta Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

ETIM-tiedot:

Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
RAL-numero (vastaava)	9011
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	kyllä
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Laitteen leveys	120 mm

Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

