



GS20119011

Pistorasia 2-osainen 45° Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys grafiitinmusta

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4012740851374

Sähkönumero: 1461220

Pistorasia 2-osainen 45° Wago pistoke/jousiliitintekniikalla etureunakiinnitys kanaviin grafiitinmusta Kanavapistorasia 2-osainen kosketussuojilla, pistorasiapesät käännetty 45 astetta, sisäisesti esijohdotettu, pikakiinnitys kanavaprofiilien kansiaukkoon, yhdistettävissä 3-napaisen pikaliitinjärjestelmän avulla. Kaapeliliitäntä jousiliittimillä 1,5 - 2,5 mm² tai oikean napaisuuden varmistavalla Wago Winsta -pikaliitinjärjestelmällä. Kiinnitystapa: etureunakiinnitys Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: Ainoastaan johtokanavaprofiileihin Varustus: 2 Schuko-pistorasiaa Liitinjärjestelmä: Wago Winsta Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
KytKentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9011
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	seinäkanava
Kiinnitystapa	pikakiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei

Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	kyllä
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK07
Laitteen leveys	120 mm
Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

