



GS30019011

**Pistorasia 3-osainen Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys grafiitinmusta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740851527

**Sähkönumero:** 1475698

Pistorasia 3-osainen Wago pistoke-/liitintekniikalla etureunakiinnitys in grafiitinmusta Kanavapistorasia kosketussuojilla, sisäisesti esijohdotettu, yhdistettävissä 3-napaisen pikaliitinjärjestelmän avulla pikakiinnitys kanavaprofiilien kansiaukkoon. Kaapeliliitäntä jousiliittimillä 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> tai oikean napaisuuden varmistavalla Wago Winsta -pikaliitinjärjestelmällä. Kiinnitystapa: etureunakiinnitys Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: Ainoastaan johtokanavaprofiileihin Varustus: 3 Schuko-pistorasiaa Liitinjärjestelmä: Wago Winsta Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

**ETIM-tiedot:**

Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	3
Moduulien lukumäärä	3
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
RAL-numero (vastaava)	9011
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitotettu vikavirta	0 mA
Laitteen leveys	180 mm

Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

