



H408-41300-177N4

### Turvakytkin väännin H408 0-1 3N 80A kot. IP66

**Tuotemerkki:** Sälzer

**GTIN:** 4024537002463

**Sähkönumero:** 3607038

Turvakytkin väännin H408 0-1 3N 80A kot. IP66

#### ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkimenä	ei
Käyttö turvakytkimenä	ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä	ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC	690 V
Mitoituskäyttöjännite	690 V - 690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu	80 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	80 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V	22 kW
Mitoitusteho AC-23, 400 V	30 kW
Napojen lukumäärä	3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen	ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	ei
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	punainen
Ohjauselementin tyyppi	lyhyt peukalokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitântätapa	ruuviliitântä
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP66

#### Hyväksynät / merkinnät:

