



HA362

Jaudas slēdzis ar stāvokļa indikāciju. 3P 1250A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613119683

Jaudas slēdzis ar stāvokļa indikāciju. 3P 1250A

ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Jā
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Nē
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Nē
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	415 V
Nominālais darba spriegums	380 V - 415 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	1250 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-23, 400 V	1000 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	1250 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	50 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	562 kW
Komutācijas jauda pie 400 V	822 kW
Kondicionēta nominālā īssavienojuma strāva Iq	50 kA
Polu skaits	3
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Nē
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta Iebūvēta tehnika
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plates uzstādīšanai	Jā
Piemērots starpposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Melns
Bloķējams	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP00

Apstiprinājumi / marķējumi:

