



HBB161H

JORDFEILBLOKK 4-POL 160A FOR HAGER h3 EFFEKTBYTER x250

Merke: Hager

GTIN: 3250613121136

Elnummer: 4370117

Norm EN60497-2; Jordfeilblokk for montering på effektbryter x250; In 160A
 Monteres på høyre side av effektbryteren; Jordfeilvern type A HI;
 Justerbarfølsomhet 0,03 - 6A; justerbar utløsertid 0,06 - 1 sekund;
 tilkobling for CU ledere

ETIM data:

Merkespenning fra/til	220 V - 415 V
Merkestrøm	160 A
Justerbar nominell feilstøm	Ja
Nominell feilstrøm fra/til	0.03 A - 6 A
Maks forsinkelse	1000 ms
Justerbar forsinkelse	Ja
Antall poler	4
Lekkasjestrømtype	Andre
Støtstrømskapasitet	5 kA
Frekvens	50/60 Hz
Nominell isolasjonsspenning Ui	500 V
Merkespenningstyrke Uimp	6 kV
Effekttap	7 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	35 mm ² - 185 mm ²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	35 mm ² - 150 mm ²
Beskyttelse mot feilutløsning	Ja
Med forriglingsmekanisme	Ja
Forurensningsgrad	3
Omgivelsestemperatur under drift	-25 °C - 70 °C

Godkjenninger:

