



HCE970H

Koormuslüliti h1000, 3P, 1000A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613363192

h1000 seeria koormuslüliti on töökindel lahendus elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude ohutuks lülitamiseks ning eraldamiseks. 3-pooluseline lüliti nimivooluga 1000 A sobib kasutamiseks suuremate voolukoormustega tööstus- ja kommertsrakendustes. Vastupidav konstruktsioon ja kiire, umbes 10 ms reageerimisaeg tagavad turvalise ja efektiivse töö ka nõudlikes tingimustes.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	220 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	1000 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	1000 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	10 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	450 kW
Toite lülitamine 400 V juures	658 kW
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Jah
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtlemendi tüüp	Lüliti
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP40
Kaitseaste (NEMA)	Muu
Laius	210 mm
Kõrgus	435 mm
Sügavus	145 mm

Kinnitused / märgistused:

